

Dreambox IR code

English text

December 2004, I just bought the ProntoNG remote control, unfortunately ProntoNG was not able to learn the IR code, neither ProntoEdit NG the PC software.

I asked the IR code set number of the Dreambox to dreambox-support@visoduck.de. Their answer was "this is not possible ... only with oneforall- remote control's". See copy of the mail in appendice. Which is a stupid answer, I did not asked them if the Pronto remote may read IR code, I asked that they give to me the IR code. They have it somewhere in their office. Exemple, of a bad customer support. Sound to me those IR code must be documented in their weeb site.

Anyway, I use my old Pronto RU890 bought in November 2000, which I had used daylly with my Dreambox. The RU890 was able to learn the IR code at it time.

I pick-up the IR code from the CCF RU890 file and build the PCF ProntoNG file.

You will find in those page thoses IR codes, and my personal PCF to use the Dreambox with a ProntoNG is on download on my weeb site <http://www.legallou.com>.

French text

Décembre 2004, je viens juste d'acheter la nouvelle télécommande universelle ProntoNG, malheureusement elle est incapable d'apprendre les code IR de la Dreambox.

J'ai demandé à dreambox-support@visoduck.de le constructeur. La réponse, voir en appendice la mail, c'est "C'est impossible... seulement avec la télécommande onefoeall". Ce qui est une réponse idiote. Je n'avais pas demandé si la Pronto lit les codes IR, je le savais, mais j'avais demandé qu'il me donne ces codes IR. Ces code IR existent quelque part chez eux. Exemple de mauvais support. D'autant plus que cela serai tout à fait normal de trouver ces codes sur leur site weeb.

Pas grave, j'utilise tous les jours, une Pronto RU890 depuis Novembre 2000, avec ma Dreambox. La RU890 était capable de lire les code IR de la Dreambox.

J'ai donc récupéré les codes IR de mon fichier personnel CCF de ma Pronto RU890 et converti en PCF pour la ProntoNG.

Vous trouverez si-joint ces codes IR, et mon fichier personnel PCF à utiliser avec la ProntoNG est en téléchargement sur mon site weeb <http://www.legallou.com>.

TROIS

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0061 0008 001D 0008 001D 0008 001D
0008 002D 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B
0008 0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0037 0008 0047 0008
001D 0008 001D 0008 002D 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

QUATRE

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 005C 0008 001D 0008 001D 0008 001D
0008 0032 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B
0008 0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0032 0008 0047 0008
001D 0008 001D 0008 0032 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

CINQ

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0057 0008 001D 0008 001D 0008 001D
0008 0037 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B
0008 0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 002D 0008 0047 0008
001D 0008 001D 0008 0037 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

SIX

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0051 0008 001D 0008 001D 0008 001D
0008 003C 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B
0008 0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0028 0008 0047 0008
001D 0008 001D 0008 003C 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

SEPT

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 004C 0008 001D 0008 001D 0008 001D
0008 0042 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B
0008 0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0022 0008 0047 0008
001D 0008 001D 0008 0042 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

HUIT

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0047 0008 001D 0008 001D 0008 001D
0008 0047 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B
0008 0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 001D 0008 0047 0008
001D 0008 001D 0008 0047 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

NEUF

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0042 0008 001D 0008 001D 0008 001D
0008 004C 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B
0008 0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 006B 0008 0047 0008
001D 0008 001D 0008 004C 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

MUTE

I use the amplifier mute - j'utilise le mute du préampli

ZERO

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 001D 0008 001D 0008 001D 0008 001D
0008 001D 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B
0008 0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0047 0008 0047 0008
001D 0008 001D 0008 001D 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

<

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0051 0008 001D 0008 001D 0008 0037 0008
0022 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008
0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0028 0008 0047 0008 001D
0008 0037 0008 0022 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

>

0000 006C 0012 0012 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008 0032 0008 0032
0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 0056 0008 001D 0008 001D 0008 0037 0008
001D 0008 001D 0008 001D 0008 0C20 0008 001D 0008 0066 0008 001D 0008 006B 0008
0032 0008 0032 0008 0022 0008 0051 0008 021B 0008 001D 0008 002D 0008 0047 0008 001D
0008 0037 0008 001D 0008 001D 0008 001D 0008 0C20

BOUQUET +

0000 006a 0012 0012 0008 001e 0008 0068 0008 001e 0008 006d 0008 0033 0008 0033
0008 0023 0008 0053 0008 0219 0008 001e 0008 002e 0008 001e 0008 001e 0008 001e 0008
0063 0008 001e 0008 001e 0008 0c39 0008 001e 0008 0068 0008 001e 0008 006d 0008 0033
0008 0033 0008 0023 0008 0053 0008 0219 0008 001e 0008 0058 0008 0048 0008 001e 0008
001e 0008 0063 0008 001e 0008 001e 0008 0c39

BOUQUET -

0000 006b 0000 0012 0007 001f 0007 0068 0007 001e 0007 006d 0007 0033 0007 0033 0007
0024 0007 0053 0007 0215 0007 001e 0007 0053 0007 0048 0007 001e 0007 001e 0007 0068
0007 001e 0007 001e 0007 0c1b

APPENDICE

From: "Dreambox-Support" <dreambox-support@visoduck.de>
To: "Alain Le Gallou" <alain4@legallou.com>
Subject: Re: Dreambox code IR
Date: Tue, 14 Dec 2004 11:28:35 +0100

> May you give me the IR code set number of the Dreambox.
> This is to use into the ProntoNG universal remote control.
> Thank you in advance.

hi,
this is not possible ... only with oneforall- remote control's
Mit freundlichem Gruß, Best Regards
Tino Pirih
Dreambox-Support
Tel.: 0180-3684399777

Programmation de l'alphabet dans la page "alpha"

ex : Lettre "C" trois fois le chiffre "2" et flèche droite pour passer à la position suivante
Volume "-" pour retour arrière

Les chiffres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et flèche droite > sont stockés dans la même page, dans des icônes invisibles de 8x8 pixels entre les lignes du haut.

ei : Letter "C" three time the number "2" plus arrow right for next position

Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and right arrow are store in the same page, into invisible icone 8x8 pixels located in between letter at top of page.

Les valeurs de programmation sont :

A 2

B 2 2

C 2 2 2

D 3

E 3 3

F 3 3 3

G 4

H 4 4

I 4 4 4

J 5

K 5 5

L 5 5 5

M 6

N 6 6

O 6 6 6

P 7

Q 7 7

R 7 7 7

S 7 7 7 7

T 8

U 8 8

V 8 8 8

W 9

X 9 9

Y 9 9 9

Z 9 9 9 9

Espace = 1

Capitale = Yellow (jaune)

Numeric = blue (bleue)